

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gbvideo.nt-rt.ru/> || gdb@nt-rt.ru

Видеомонитор GreenBean HDPlay 708T HDMI 7"



Профессиональные возможности

Предназначен для использования с DSLR камерами, профессиональными камкордерами и другими операторскими системами в качестве дополнительного видеоискателя при установке на кран, стедикам, плечевой упор и т.д. Применяется для мониторинга видеосигнала в режиме реального времени через интерфейсы HDMI, YPbPr, AV и просмотра снятого изображения. Видеомонитор поддерживает специальные функции, которые помогают оператору добиться лучшего качества изображения – фокус-ассистент, ложные цвета, увеличение изображение, маркеры экрана и центральной точки, переворот изображения, стоп кадр, настройка баланса белого и другие.

IPS экран

Профессиональный видеомонитор с высококачественной IPS матрицей диагональю 7 дюймов и разрешением 1280x800. Высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора - 89°/89°(вверх/вниз), 89°/89°(слева/справа).

Эргономичный интерфейс управления

Необходимый источник сигнала активируется отдельной соответствующей кнопкой, это позволяет быстро переключаться между источниками без необходимости использования разделов меню. Четыре функциональные клавиши F1, F2, F3, F4 программируются пользователем и осуществляют быстрый доступ к специальным функциям. Бесшумные ступенчатые регуляторы яркости, насыщенности, оттенка, контрастности настраивают параметры от 0 до 100 единиц с шагом 1. Ощущаемые и бесшумные щелчки регуляторов гарантируют четкость и точность настройки.

Универсальное питание

Питание монитора осуществляется как от обычной сети через блок питания, так и от аккумуляторов серии F-970 и LP-E6.

Поддержка tally-индикации

HDPlay 708T HDMI 7" имеет полную поддержку tally-индикации, что необходимо для живого телепроизводства. Стандартный tally-разъем расположен на задней панели монитора, обеспечивает полную совместимость с любым свитчером или системой автоматизации.

Удобство эксплуатации

Видеомонитор HDPlay 708T HDMI 7" комплектуется складной солнцезащитной блендой. Стальная крепежная опора позволяет установить монитор и поворачивать его по вертикали на 360°. Встроенный динамик и разъем для наушников.

Технические характеристики HDPlay 708T HDMI 7"

Экран ЖК	7.0", 149.76x93.6 мм
Тип матрицы	IPS
Разрешение	1280x800
Поддержка входного сигнала	до 1920x1080 (i/p)
Яркость	400 кд/м ²
Контрастность	800:1
Максимальное количество цветов	16,7 млн
Время отклика	5 мс
Подсветка экрана	LED
Продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости)	более 50000 часов
Соотношения сторон экрана	16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1
Углы обзора	89°/89°(вверх/вниз) , 89°/89°(слева/справа)
Управление	OSD, с регулировкой прозрачности, на русском языке
Пульт ДУ	нет
Индикация Tally	есть, на передней и задней панели монитора
Входные разъемы	1xHDMI, YPbPr, 1xVideo, 1xAudio L, 1xAudio R, 1xTally control
Выходные разъемы	1x Audio (stereo mini jack 3,5 mm)
Дополнительный разъем питания	1xXLR 4-pin (подключение внешнего питания 7-24 В)
Встроенный динамик	есть
Форматы сигнала HDMI	720x480i & 720x480p @ 59.94, 60 Hz 720x576i & 720x576p @ 50 Hz 1280x720p @ 50, 59.94, 60 Hz 1920x1080i @ 50, 59.94, 60 Hz 1920x1080psf @ 24, 25, 29.97, 30 Hz 1920x1080p @ 50, 59.94, 60 Hz
AV RCA формат видеосигнала	NTSC/PAL/Авто
Частота развертки	горизонтальная: 30-80 кГц; вертикальная: 55-75 Гц

Совместимый тип батарей

LP-E6/F-970

Параметры питания

сетевой адаптер AC 100-240 В, 50-60 Гц/ DC 12 В 2 А

Крепление

на нижнем, левом и правом торцах монтажное отверстие с резьбой 1/4", на задней панели VESA 75x75 мм

Размер монитора (ШхВхГ)

192x150x33.5 мм

Размер упаковки (ШхВхГ)

300x218x85 мм

Вес монитора;

0,62 кг

Вес с упаковкой

1,9 кг

Материал корпуса

ABS

Рабочая влажность воздуха

10%-90% (без конденсата)

Рабочая температура

-10°C...+60°C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gbvideo.nt-rt.ru/> || gdb@nt-rt.ru